

# Switch-Pack MK3 12-Kanal

**MAJOR**<sup>®</sup>

19"/3HE, CEE 32A, 2 x Han 16E out, RCD, DMX

Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten von Stromverbrauchern via DMX

Art.-Nr. 230137



- Hochwertige Elektronik
- Digitale Einstellung der Startadressen über Display
- DMX512- oder manuelle Ansteuerung
- RCD-Schutzschalter
- Einzelne Leitungsschutzschalter je Kanal
- Individuelle Lösungen auf Anfrage durch die Major Meisterwerkstatt realisierbar

Die Major Switch-Packs der MK3 Serie verfügen über eine Relaiskarte mit zwölf Kanälen. Pro Kanal können bei der MK3 Serie bis zu 16A ohmsche oder 8A induktive Last geschaltet werden. Durch die Menüführung können alle Einstellungen, z.B. DMX-hold an/aus oder Relais an/aus bei Signalausfall, vorgenommen werden. Auch eine Ansteuerung per Menü ohne DMX-Anschluss ist beim Switch-Pack der MK3 Serie möglich.

Das Major Switchpack 12-Kanal ist als 19"/3HE Gerät für den Rack-Einbau bestimmt und mit einer hochwertigen Platine bestückt. Hier lassen sich standardmäßig zwölf Schuko-Dosen oder zwei Harting Han 16E Anschlüsse über den eingebauten DMX-Eingang steuern. Das Switch-Pack ist mit einem RCD-Schutzschalter sowie mit Einzelsicherungsautomaten abgesichert und wird mit einem montierten CEE 32A-Steckverbinder geliefert. Alle Bedienelemente sind übersichtlich auf der Vorderseite angeordnet, die Lastabgänge sowie der DMX-Ein- und -Ausgang befinden sich auf der Rückseite. Individuelle Lösungen sind auf Anfrage realisierbar.

## Lieferumfang

1,5m Zuleitung, montierter 32A CEE-Stecker

Switch-Pack MK3 12-Kanal, 19"/3HE, CEE 32A, 2 x Han 16E out, RCD, DMX



Technische Daten	
IP-Klassifizierung	IP20
Gewicht (ohne Verpackung)	14kg
Maße	483 x 132 x 250mm

Weitere Produktbilder

