

# grandMA3 processing unit L

Art.-Nr. 4010509



Durch Hinzufügen von grandMA3 processing units lässt sich ein grandMA3 System sehr einfach ausbauen. Die grandMA3 processing unit L erweitert das System um 8 192 Parameter und bietet frame-synchrone Berechnung von Parametern in einer MA-Net3 Umgebung. Entwickelt für größere Systeme, stellt die grandMA3 processing unit L eine kosteneffektive und kompakte Lösung zur Parameter-Freischaltung und Berechnung da. Zusätzlich bietet die grandMA3 processing unit L einen Mode2, um existierende grandMA2 Systeme um 4 096 Parameter zu erweitern. Die grandMA3 processing unit ist für den Rack-Einbau konzipiert und mit ihren nur 2HE perfekt für den effizienten Touring-Einsatz. Jedes Modell ist ausgestattet mit acht DMX-Ausgängen für frame-synchronen DMX-Output im Netzwerk. Weitere frame-synchrone DMX-Ausgänge können mit Hilfe von grandMA3 xPort Nodes zur Verfügung gestellt werden.

Die grandMA3 processing unit bietet über den integrierten Touch-Screen einen perfekten Systemüberblick. Durch diesen einfachen Zugriff auf wichtigste Funktionen, ist eine optimale Überwachung der im Rack montierten Geräte möglich, während jegliche Funktion auch aus der grandMA3 Session heraus überprüft werden kann.

In großen Systemen ist es empfehlenswert, die grandMA3 processing unit an einer zentralen Stelle zu positionieren und für die Parameter-Berechnung zu verwenden. Weiteres Verteilen und Ausgeben von frame-synchronen DMX-Daten sollte durch grandMA3 xPort Nodes erfolgen.

## Lieferumfang

1 x Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm<sup>2</sup>, 1,5m (Art.-Nr. 210478)

1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W-TOP)

Technische Daten	
Parameter	8 192 (HTP/LTP)
Parameter Mode2	4 096 (HTP/LTP)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Leistung	max. 200 VA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Maße	482 x 372 x 87 mm / 19 x 15 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht (ohne Verpackung)	5 kg / 12 lbs
Steckverbinder	1 x powerCON TRUE1 2 x etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (5pin XLR weiblich) 3 x USB 2.0 (Typ A)

#### Weitere Produktbilder

