

grandMA3 extension

Art.-Nr. 4010504



- 1 interner Letterbox Multitouch Screen
- 2 multifunktionale Level Wheels
- 2 multifunktionale Einzel-Encoder
- 30 rotierbare und RGB hinterleuchtete Encoder
- 15 motorisierte und hinterleuchtete 60 mm Fader
- 60 unabhängige Playbacks
- 1 etherCON Anschluss
- Individuell hinterleuchtete, dimmbare und geräuscharme (klicklose) Tasten

Die grandMA3 extension ist die perfekte Lösung für Remote-Playback auf kleinem Raum und wird an die grandMA3 full-size, light oder replay unit angeschlossen. Die grandMA3 extension eignet sich sehr gut für Follow-Spot-Caller, Keylight-Operator und für den Live-Zugriff auf Medien-Server. Zusätzlich kann sie als Erweiterung für eine grandMA3 full-size, light und replay unit verwendet werden. Die grandMA3 extension ist mit einem eingebauten Letterbox-Monitor ausgestattet.

Um größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, wird sie via Ethernet mit den Konsolen oder der replay unit verbunden. 60 frei konfigurierbare Playbacks, bestehend aus 15 motorisierten RGB-hinterleuchteten Fadern, 30 RGB-hinterleuchteten rotierbaren Encodern plus einer weiteren Sektion mit zusätzlichen Encodern und Level Wheels, verstärken die Flexibilität des grandMA3 Systems noch weiter.

Lieferumfang

1 x Staubschutzhülle grandMA3 extension (Art.-Nr. 4011385)
1 x MA LED-Pultleuchte grandMA3, gerader Stecker XLR 4pin, Länge 27", inklusive Schutzhülle (Art.-Nr. 4011080)
1 x MA Magnetfolie zur Beschriftung von 15 Fadern, für grandMA3 (Art.-Nr. 4011386)
1 x Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m (Art.-Nr. 210478)
1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W-TOP)

Technische Daten

Parameter	keine
Parameter Mode2	nicht zutreffend (kein Mode2)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Leistung	max. 75 VA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Maße	409 x 537 x 169 mm / 17 x 22 x 7 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht (ohne Verpackung)	11 kg / 25 lbs
Steckverbinder	1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 1 x LED Pultleuchte (4pin XLR weiblich)

Zubehör

4023146	MA Case für grandMA3 extension, (by Amptown)
4011081	MA Schutzhülle für LED-Pultleuchte, 27"

Weitere Produktbilder

