

# grandMA3 onPC fader wing

Art.-Nr. 4023575



- onPC wing zur Echtzeit-Kontrolle von 4 096 Parametern in Kombination mit grandMA3 onPC
- 2 DMX-Anschlüsse
- 1 USB-Anschluss
- 20 rotierbare RGB-hinterleuchtete Encoder
- 10 motorisierte 60 mm Fader
- 40 unabhängige Playbacks
- Individuell hinterleuchtete, dimmbare und geräuscharme (klicklose) Tasten

Wir alle lieben zusätzliche Fader - ok, fast alle von uns lieben zusätzliche Fader! Wenn Du zusätzliche Fader in Deinem grandMA3 onPC System brauchst, ist das grandMA3 onPC fader wing die perfekte Hardware-Playback-Erweiterung für Dich.

Mit diesem onPC wing bekommst Du insgesamt 40 separate Playbacks mit 10 motorisierten Fadern und 20 rotierbaren Encodern. So kannst Du die Playbacks für Dein grandMA3 onPC command wing XT oder Dein grandMA3 onPC command wing erweitern.

Aber vielleicht brauchst Du auch einfach ein Playback-Gerät in einem kleinen TV-Studio, einer Theaterinstallation oder einem Gotteshaus? Dann schließe Dein grandMA3 onPC fader wing einfach per USB direkt an den Computer an, auf dem die grandMA3 onPC Software läuft. Du erhältst eine kleine und kompakte Playback-Station mit zwei eingebauten DMX-Ports zur Steuerung Deiner Show! Oder du hast eine grandMA3 onPC rack-unit und verwendest bis zu zwei grandMA3 onPC fader wings, um Deine Playbacks zu steuern.

Egal welche Kombination Du bevorzugst - Dir stehen direkt 4 096 Parameter zur Verfügung!



### Lieferumfang

- 1 x Staubschutzhülle grandMA3 onPC fader wing (Art.-Nr. 4024544)
- 1 x MA Kabel USB 2.0, Typ A auf Typ B, Länge 2.0m (Art.-Nr. 4021426)
- 1 x MA Magnetfolie zur Beschriftung von 10 Fadern, für grandMA3 (Art.-Nr. 4011387)
- 1 x Anschlusskabel, Schuko-Stecker (Winkel) auf Kaltgerätekupplung verriegelbar, 1,9m, schwarz (Art.-Nr. 210477)

### Technische Daten

Parameter	4 096 (HTP/LTP)
Parameter Mode2	nicht zutreffend (kein Mode2)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Leistung	max. 50 VA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Maße	240 x 427 x 102 mm / 10 x 17 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht (ohne Verpackung)	5 kg / 11 lbs
Steckverbinder	1 x IEC-60320 C14 Kaltgerätestecker 2 x DMX512-A Out (5pin XLR weiblich) 1 x USB 2.0 (Typ B) 1 x LED Pultleuchte (4pin XLR weiblich)

### Zubehör

4024587	MA Case für grandMA3 onPC fader wing, (by Amptown)
4025081	Case für MA grandMA3 onPC fader wing, passend für Tour Pack (by Major), schwarz
4024600	MA Set 4x GummifüÙe mit Befestigungsschraube zur Höhenverstellung, für grandMA3 onPC fader wing
4011080	MA LED-Pultleuchte grandMA3, gerader Stecker XLR 4pin, Länge 27", inklusive Schutzhülle
4011081	MA Schutzhülle für LED-Pultleuchte, 27"

**Weitere Produktbilder**

