

# grandMA3 onPC 2Port Node DIN-Rail 2k

Art.-Nr. 4023579



Bist Du auf der Suche nach einem DMX-Node für Dein Theater, TV-Studio, Gotteshaus oder eine andere Installation? Die grandMA3 onPC xPort Nodes DIN-Rail sind die perfekte Lösung für Dich! Die Nodes erfüllen zwei verschiedene Aufgaben: Sie konvertieren Ethernet-Daten in DMX, und sie können Parameter zu Deinem grandMA3 onPC System hinzufügen.

Das optimierte DIN-Rail-Gehäuse bietet Dir eine einfache und zeitsparende Montage in Deinem Installationsrack. Ein großer Vorteil: Du kannst den Node komplett über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgen. Du benötigst also keine zusätzliche Stromverkabelung!

Der grandMA3 onPC 2Port Node DIN-Rail 2k bietet Dir zwei DMX-Ausgänge als 3polige PCB-Anschlüsse und aktiviert direkt 4 096 Parameter - das Maximum für Dein grandMA3 onPC System!

Noch ein paar Fakten? Alle grandMA3 onPC xPort Nodes können MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten verarbeiten. Sie sind vollständig RDM-konform und haben ein 3,9"-Farbdisplay auf der Vorderseite für eine einfache Konfiguration und Statusübersicht.

Die Konfiguration Deiner Nodes erfolgt einfach über die grandMA3 onPC Software. Und vergiss nicht - die grandMA3 onPC Software bietet die gleichen Features wie die größeren Konsolen. So bekommst Du ein kleines, kompaktes und erschwingliches Steuerungssystem, ohne Kompromisse bei den Funktionen für Deine Show einzugehen!

## Lieferumfang

1x Steckverbinder für Stromversorgung (MC 1,5/ 3-ST1-5,08), Art.Nr. 4022468

2x Steckverbinder für DMX/MIDI/LTC (FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5), Art.Nr. 4022469



Technische Daten	
Parameter	4 096 (HTP/LTP)
Parameter Mode2	1 024 (HTP/LTP)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz PoE (IEEE 802.3af; 48 V DC/max. 12 W)
Leistung	max. 15 VA
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C / 14 °F bis 122 °F
Maße	150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht (ohne Verpackung)	1 kg / 3 lbs
Steckverbinder	1 x Power (3pin Leiterplattenstecker) 1 x Ethernet/RJ45 2 x DMX512-A Out (3pin Leiterplattenstecker) 1 x USB 2.0 (Typ A)

Zubehör	
4021729	Adapterkabel-Set für grandMA3 2Port Node DIN-Rail, DMX über XLR 5-pol., (2x Kabel DMX/XLR5 (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45)
4021732	Adapterkabel-Set für grandMA3 2Port Node DIN-Rail, DMX über RJ45, (2x Kabel DMX/RJ45 (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45)

**Weitere Produktbilder**

