

# Astra Wash19Pix

weiß

19 x 40W LEDs

Art.-Nr. 4032824



- 19 einzeln ansteuerbare 40W RGBW Osram LEDs
- Vorinstallierte Pixel-Makros zur schnellen Programmierung
- 4°-54° Zoom
- Pixelring für zusätzliche kreative Effekte
- W-DMX- und CRMX-Receiver
- Über Art-Net, Kling-Net, sACN, RDM ansteuerbar

Alle Astra Wash Moving Lights sind vielseitig einsetzbar und die umfangreichen Effekte dank zahlreicher Makros schnell und einfach nutzbar. Die Pixel können sowohl einzeln als auch in Gruppen angesteuert werden und bieten den perfekten Mix aus schneller Programmierung und vielfältigen kreativen Möglichkeiten. Zusätzlich kann der Astra Wash über seinen Netzwerkanschluss sowohl mit sACN und Art-Net als auch über Kling-Net angesteuert werden.

Die Geräte der Astra Wash Serie verfügen über eine neu entwickelte Frontlinse, die eine hohe optische Effizienz über den gesamten Zoombereich bietet. Die Linsentechnologie sorgt für enorme Helligkeit und schützt die Oberfläche vor Kratzern. Die Astra Washlights wurden mit einem intelligenten Kühlsystem und drei Lüfterstufen ausgestattet, sodass sie auch in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden können. Trotz ihres robusten Aussehens sind sie leicht und einfach zu transportieren.

## Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	weiß
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	620W
Leistung des Leuchtmittels	19 x 40W
Farbtemperatur	2.800K - 10.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	4°-54°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 233°
Maße	410 x 514 x 250mm
Gewicht (ohne Verpackung)	17,4kg

Zubehör	
4027797	Case für 2 Prolights Astra Wash19Pix, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4027798	Case für 4 Prolights Astra Wash19Pix, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4029228	Cover matt, schwarz, für Astra Wash19Pix und 19PixIP
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
4025748	Egg Crate, für Astra Wash19Pix
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female