

# Smart BatPlusNeo Pack

schwarz, 6er Set, inkl. Lade-Case  
Akkubetriebener LED-Scheinwerfer

Art.-Nr. 4034232



- 7 x 10W Full-Colour-LED (RGB+warmweiß)
- Einfache Steuerung per CRMX oder W-DMX
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Einstellbare Akkulaufzeit von bis zu 18h
- 11° Abstrahlwinkel
- Magnetische Filter (20°, 40°, 10°x60°, 30°x60°)

Der Smart BatPlusNeo ist der Nachfolger des erfolgreichen Smart BatPlus von Prolights. Mit seinen 7x10W RGB +warmweißen LEDs bietet er mit bis zu 3.000 Lumen einen deutlich höheren Output als sein Vorgänger sowie ein verbessertes Farbmanagement. Beides konnte in einem kleineren und leichteren Gehäuse realisiert werden, das sowohl in Chrom als auch in Schwarz erhältlich ist.

Das neue Akkumanagement sorgt für sicheres Aufladen, wählbare Laufzeiten und optimierte Leistung. Zur Änderung des Abstrahlwinkels stehen verschiedene Magnetfilter zur Verfügung. Für eine einfache Ansteuerung ist der Smart BatPlusNeo mit einem CRMX- oder W-DMX-Empfänger ausgestattet.

## Lieferumfang

6 x Smart BatPlusNeo, schwarz (Art.-Nr. 4034230)

1 x Case, für 6x Smart BatPlusNeo, inkl. Ladeeinrichtung (Art.-Nr. 4034234)

1 x RGBWA IR Fernbedienung, für Smart BatPlusG2, EclSoft Tube, Smart Book, Tabled (Art.-Nr. 4023364)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

#### Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	11°
Leistung des Leuchtmittels	7 x 10W
IP-Klassifizierung	IP65

#### Zubehör

4034239	Filter, 20°, für Smart BatPlusNeo
4034240	Filter, 40°, für Smart BatPlusNeo
4034241	Filter, 60°, für Smart BatPlusNeo
4034242	Filter, 10°x60°, für Smart BatPlusNeo
4034243	Filter, 30°x60°, für Smart BatPlusNeo
4034244	Filterrahmen, für Smart BatPlusNeo
4034245	Snoot, für Smart BatPlusNeo
4034246	Ladestation, für Smart BatPlusNeo
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

#### Weitere Produktbilder

