

# grandMA3 onPC command wing XT

Art.-Nr. 4010519



- onPC wing zur Echtzeit-Kontrolle von 4 096 Parametern in Kombination mit grandMA3 onPC – vorinstalliert auf einem eingebauten MA Motherboard
- Layout der Befehlssektion identisch zum grandMA3 onPC command wing
- 29 rotierbare RGB-hinterleuchtete Encoder
- 5 Dual Encoder
- 10 motorisierte 60 mm Fader
- 40 unabhängige Playbacks
- 16 zuweisbare x-Tasten
- 2 motorisierte A/B 100 mm Fader
- 1 Level Wheel
- Individuell hinterleuchtete, dimmbare und geräuscharme (klicklose) Tasten

Ein onPC wing mit dem Feeling einer echten Konsole – Du denkst, das sei unmöglich? Dann wirf einen Blick auf das grandMA3 onPC command wing XT! Erlebe die grandMA3 onPC Konsole mit der vorinstallierten onPC Software auf dem eingebauten MA Motherboard. Schließe einfach einen Touchscreen-Monitor an und Du kannst auf der Stelle 4 096 Parameter steuern!

Wenn Du also nach einer besonders vielseitigen Steuerungslösung für kleine und mittelgroße Theater oder Installationen suchst, ist das grandMA3 onPC command wing XT die richtige Wahl für Dich. Es ist auch ein leistungsstarkes Programmierwerkzeug für TV-/Streaming-Studios oder Gotteshäuser, und es eignet sich als Konsole für Vorprogrammierungen und Backup-Szenarien.

Das grandMA3 onPC command wing XT wird selbstverständlich nach den gleichen hohen Qualitätsstandards für Software und Hardware gebaut wie die gesamte grandMA3 Produktlinie. Das bedeutet, dass Du eine zuverlässige Lösung dabei hast, wenn Du unterwegs bist auf Tour, oder wenn Du Deine Festivalbühne steuerst. Mit dem Kommando Bereich bietet Dir das grandMA3 onPC command wing XT ein Look and Feel wie auf den größeren grandMA3 Konsolen!

Ein paar Zahlen gefällig? Du hast Zugriff auf 40 physikalische Playbacks, 16 zuweisbare XKeys und einen dedizierten Master Bereich. Mit dem grandMA3 onPC command wing XT steuerst Du direkt die maximal 4 096 Parameter der onPC Lösungen. Dafür stehen Dir drei DMX-Ports und zwei Ethernet-Gigabit-Ports für DMX-over-Ethernet-Protokolle bereit.

Aber das ist noch nicht alles! Alle Ein- und Ausgänge einer grandMA3 Konsole sind ebenfalls eingebaut. Auf der Rückseite findest Du MIDI-, Timecode- und DC-Remote-Anschlüsse, um externe Signale zu empfangen und zu senden und um Aktionen in Deiner Show zu triggern. Zusätzlich kannst Du bis zu vier Monitore anschließen, um Deinen individuellen Arbeitsbereich zu schaffen!

Das Gerät wird mit Windows IoT ausgeliefert - so können wir sicherstellen, dass es bei Bedarf ein ordnungsgemäßes Factory-Reset-Image erhält.

Und vergiss nicht: Die grandMA3 onPC Software bietet den gleichen Funktionsumfang wie die größeren Konsolen - es gibt also keine Kompromisse bei der Funktionalität. Mit der leistungsstarken MA Start Show bootest Du einfach das grandMA3 onPC command wing XT und kannst sofort kreativ loslegen!

#### Lieferumfang

1 x Staubschutzhülle grandMA3 onPC command wing / XT (Art.-Nr. 4011454)
1 x MA Magnetfolie zur Beschriftung von 10 Fadern, für grandMA3 (Art.-Nr. 4011387)
1 x Anschlusskabel, Schuko-Stecker (Winkel) auf Kaltgerätekupplung verriegelbar, 1,9m, schwarz (Art.-Nr. 210477)

#### Technische Daten

Parameter	4 096 (HTP/LTP)
Parameter Mode2	nicht zutreffend (kein Mode2)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Leistung	max. 100 VA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Maße	620 x 427 x 112 mm / 25 x 17 x 5 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht (ohne Verpackung)	12 kg / 27 lbs
Steckverbinder	1 x IEC-60320 C14 Kaltgerätestecker 2 x RJ45 2 x DMX512-A Out (5pin XLR weiblich) 1 x DMX512-A In (5pin XLR männlich) 1 x MIDI In (5pin DIN weiblich) 1 x MIDI Out (5pin DIN weiblich) 1 x Linear Timecode (3pin XLR weiblich) 1 x Audio In (Mini-Klinke 3,5mm) 1 x Audio Out (Mini-Klinke 3,5mm) 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 weiblich) zur Fernbedienung 4 x DisplayPort 1.2 für externe Screens 2 x USB 2.0 (Typ A) 2 x USB 3.0 (Typ A) 1 x LED Pultleuchte (4pin XLR weiblich)

Zubehör	
4023733	Tour Pack für MA grandMA3 onPC command wing XT
4023744	MA Case für grandMA3 onPC command wing XT, (by Peli)
4023473	MA Case für grandMA3 onPC command wing XT, (by Amptown)
4023575	grandMA3 onPC fader wing
4011080	MA LED-Pultleuchte grandMA3, gerader Stecker XLR 4pin, Länge 27", inklusive Schutzhülle
4011081	MA Schutzhülle für LED-Pultleuchte, 27"

**Weitere Produktbilder**

